



## Umsetzung eines UKW-Programms in einen TV-Kanal



### Technische Daten

- ▶ Ein-Ausgang F-Buchse 75R
- ▶ HF-Eingangspegel
- ▶ Eingangsfrequenzbereich Modul
- ▶ Sendersuchlauf oder Direkteingabe
- ▶ Video Extern-Anschluss
- ▶ Programmierung über RS 232
- ▶ TV-Normen PAL
- ▶ TV Modulator
- ▶ Optional
- ▶ Ausgangs-Frequenzbereich
- ▶ Blackburstgenerator
- ▶ OSD Einblendung Sendername
- ▶ Ausgangspegel
- ▶ Pegelsteller
- ▶ Stromversorgung
- ▶ Abmessung / Gewicht

### HR2FM

- Loop Through 40-870MHz
- 50-80dB $\mu$ V
- UKW 87-108MHz
- Sub-D 15-polig
- Sub-D 9polig
- B / G
- Single (Mono) Stereo Twin (Mono)
- 1 Kanal 47-862MHz 2 Kanäle 47-862MHz
- zur Bild Dunkelastung
- 2 Zeilen a 13 Charakter
- 84-104dB $\mu$ V
- 0...-20dB
- Steckernetzteil DC 12V/1500mA
- 42x 290 x 140mm / ca. 1,2kg

### HR2FM-TWIN



- |        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 128005 | <b>HR2FM</b>      | Umsetzer UKW-Programm in TV-Kanal 47-862MHz, On-Screen, inkl. Programmiersoftware und Steckernetzteil      |
| 128006 | <b>HR2FM-TWIN</b> | Twin-Umsetzer UKW-Programm in TV-Kanal 47-862MHz, On-Screen, inkl. Programmiersoftware und Steckernetzteil |